HTC Tornado Noble és más HTC készülékek beállítása modemként

Ez a doksi a telefon modemként való telepítését és használatát mutatja be.

1.

Töltsd le az usb_modem.zip fájlt a <u>http://znos.atw.hu</u> -ról.

Somagold ki a fájlt egy tetszőleges mappába a PC-den.

A csomag két fájlt tartalmaz:

USBMDM.INF

USBModem_Dialer.exe

Az előbbi a driver, az utóbbi a tárcsázó. A tárcsázó nem feltétele a működésnek, de jelentősen megkönnyíti a beállításokat. Ebben a doksiban csak a tárcsázós megoldást mutatom be.



2.

Győződj meg róla, hogy a telefonod NINCS a PC-hez csatlakoztatva!

Ha van a PC-den ActiveSync, akkor kapcsold ki az USB kapcsolatok kezelését az alábbi módon:

Kattints jobb egérgombbal a tálcán lévő ActiveSync ikonra, és válaszd "A kapcsolat beállításai…" pontot.

Szinkronizálás		
Leállítás		
Elemek feloldása		
A kapcsolat beállításai		
Tallózás	6	15:34
		szerda
	000	2007 10 10

A párbeszédablakban vedd ki a pipát az "USB kapcsolatok engedélyezése" jelölőnégyzetből.

🥸 A kapcsolat beállításai	
Várakozás az eszköz kapcsolódására	<u>⊂</u> satlakozás…
🔽 Állapotjelző ikon megjelenítése a tálcán	
🔲 🔟 SB-kapcsolatok engedélyezése	
🔲 Kapcsola <u>t</u> ok engedélyezése a következők egyikén:	
DMA	
A számítógép a <u>k</u> övetkezőhöz kapcsolódik:	
Automatikus	
Az ActiveSync megnyitása az eszköz kapcsolódása	ikor
Vezeték nélküli kapcsolat engedélyezése, ha az es van az asztali számítógéphez	zköz csatlakoztatva
Súgó	Mégse

Miután OK-t nyomtál, a tálcán levő ikon átvált ilyenre: 🚳.

Később engedélyezned kell az USB kapcsolatokat, ha szinkronizálni szeretnél.

A telefonodon aktiválnod kell a modem funkciót.

Navigáls a start menü kellékek almenüjébe, majd válaszd a "Modemkapcsolat" programot.

Start		٣Ţ
Letöltési ügynök	Modem- kapcsolat	Regedit
SIM Manager	Számológép	Tárhely kiürítése
Egyebe	k I	Menü

Kapcsolatnak állítsd be az USB-t, hozzáférési pontnak pedig azt, amit a szolgáltatód kér. Pannon szolgáltató esetén az internethez a "net" hozzáférési pont beírása szükséges.

4 3

tiválás

Modem- kapcsolat abc 🎢	Modem- kapcsolat
Állapot: Inaktív	Állapot: Aktív
Kapcsolat:	Kapcsolat:
USB	USB
Átviteli sebesség:	Átviteli sebesség:
Használaton kívül 🔹 🕨	Használaton kivül
Hozzáférési pont neve:	Hozzáférési pont neve
net 🔹 🔸	net
	Vóra I In

Bökj az "Aktiválás" gombra.

Mostantól kezdve a telefonon aktív a modem funkció. Ettől függetlenül lehet vele telefonhívásokat kezdeményezni és fogadni.

Ha a Kész gombra kattintasz, a fenti képernyő eltűnik, de a szolgáltatás bekapcsolva marad. Később az Inaktiválás gombbal tudsz kilépni a modem funkcióból.

Most csatlakoztasd a telefont a PC-hez USB kábellel.



A Windows jelzi, hogy új hardvert talált.

És megjeleníti az Új hardver telepítése párbeszédablakot. Kövesd az alábbi képeken vázolt eljárást:





Keresd meg a kicsomagolt USBMDM.INF fájlt a Tallózás gombbal.

dja meg a	i keresési és a telepítési beállításokat.
⊙ A leg	alkalmasabb illesztőprogram keresése az alábbi helyeken.
A jelo keres az itt	llőnégyzetek segítségével korlátozhatja vagy szélesítheti ki az alapértelmezett rést, amely helyi elérési utakat és a cserélhető adathordozókat tartalmaz. A rendsze találhatók közül a legalkalmasabb szoftvert fogja telepíteni.
E] Keresés <u>c</u> serélhető adathordozókon (hajlékonylemez, CD-ROM)
] Szerepeljen a keresésben az alábbi <u>h</u> ely:
	and Settings\All Users\Dokumentumok\USB Modem 💽 🛛 Tallózás
<u> </u>	gyen keresés. Magam választom ki a telepítendő illesztőprogramot.
Ezta Wind Iegali	lehetőséget akkor válassza, ha listából akarja kiválasztani az illesztőprogramot. A ows nem garantálja, hogy a kiválasztott illesztőprogram a hardverhez a kalmasabb lesz.
logdi	

Telepítés indítása







Hamarosan az alábbi három buborék fog felbukkanni a tálcán:



Ha minden jól ment, akkor az eszközkezelőben a modemek ágban megjelenik az újonnan telepített eszköz.



Indítsd el a kicsomagolt USBModem_dialer.exe programot.

Add meg a szolgáltatótól kapott felhasználónevet és jelszót, valamint a hozzáférési pont nevét. A Pannon szolgáltatónál nem kell megadni sem felhasználónevet, sem jelszót. A hozzáférési pont (APN) neve "net" Válaszd ki a HTC USB modem elemet a legördülő listában.

User Name:	
Password:	
APN:	net
Modem:	HTC USB Modem
	But I could

A Dial gomb indítja a csatlakozás folyamatát.

🐔 HTC USB M	odem (Wireless Modem) 🛛 🔀	🐔 HTC USB M	lodem (Wireless Modem) 🛛 🛛 🔀
User Name:	Verifying username and password	User Name:	Registering your computer on the network
Password:		Password:	
APN:	net	APN:	net
Modem:	HTC USB Modem	Modem:	HTC USB Modem 💌
	Dial Cancel		Dial Cancel

A kapcsolat felépítéséről egy buborék tájékoztat.



A tálcán megjelenő számítógép ikonra kattintva további információkat találsz a kapcsolatról. Ugyanezen az ablakon találod a **kapcsolat bontása** gombot is.

talános Részletek	
Kapcsolat	
Állapot:	Csatlakoztatva
ldőtartam:	00:00:44
Sebesség:	230,4 Кърз
- Forgalom K	üldött — 🗾 — Fogadott
Bájtok száma:	5 047 254
Tömörítés:	0% 0%
Hibák száma:	0 0
Tulajdonságok Kapcs	olat b <u>o</u> ntása

alános Részletek		
Tulajdonság Eszköztípusa Kiszolgálótípus Atvitel Hitelesítés Tömörítés PPP többkapcsolatos Kiszolgáló IP-címe Úgyfél IP-címe	Érték HTC USB Modem modem PPP TCP/IP PAP (nincs) Ki 217.79.130.178 84.224.13.21	

znos.atw.hu

EOF